



## Specyfikacja Osram Sensor Coupler / E | DALI

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu               | 243525                |
| EAN                          | 4052899230491         |
| Kod Producenta               | 4052899230491         |
| Producent                    | Osram                 |
| Nazwa producenta             | DALI SENSORCOUP E FS1 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 25                    |

### Informacje techniczne

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Żywotność (h)             | 0                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 0lm                 |
| Stopień ochrony IP        | IP20                |
| Montaż                    | Wbudowana jednostka |
| Rodzaj produktu           | Akcesoria - Czujnik |

### Informacje o żarówce

|       |             |
|-------|-------------|
| Seria | DALI Sensor |
|-------|-------------|

### Wymiary

|                |    |
|----------------|----|
| Wysokość (mm)  | 21 |
| Szerokość (mm) | 30 |

## Sensor Information

---

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Typ sensora                     | Czujnik ruchu     |
| Sensor Reach (m)                | 13m               |
| Sensor Detection Angle (degree) | 360               |
| Sensor Time Setting             | Dali configurable |