



Specyfikacja Eglo Lampa Wisząca  
Carlton 5 Stal Czarny | IP20 - Nadaje  
Się Do 1x E27



[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Numer artykułu   | 258400                          |
| EAN              | 9002759436988                   |
| Kod Producenta   | 43698                           |
| Producent        | Eglo                            |
| Nazwa producenta | HL/1 E27 Ø385 BLACK 'CARLTON 5' |
| Gwarancja        | 2 lat                           |

## Informacje techniczne

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Technologia            | Oprawa bez lampy                                |
| Napięcie lampy (V)     | 220-240                                         |
| Ściemnianie            | Tak, w kombinacji z żarówką z opcją ściemniania |
| Pasuje do gniazdka     | E27                                             |
| Zawiera żarówkę        | Nie                                             |
| Ilość żarówek          | 1                                               |
| Maximum Wattage Rating | 60                                              |
| Regulowana             | Nie                                             |
| Montaż                 | Wiszący                                         |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                                             |
| Rodzaj produktu        | Oświetlenie dekoracyjne z oprawką               |

## Fixture Information

---

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Stopień ochrony IP | IP20      |
| Kolor Oprawy       | Czarny    |
| Obudowa            | Stal      |
| Seria              | CARLTON 5 |

## Wymiary

---

|               |      |
|---------------|------|
| Wysokość (mm) | 1475 |
|---------------|------|

## Sensor Information

---

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|